



HIGH-END INTERNET DAB+/FM-STREAMER

- MAGNAT STREAMING APP steuert Musik-Streaming (Spotify™), Internet-Radio und Multiroom Funktionen
- Bluetooth® 5.0 Streaming mit neuem High-End Audiostandard Qualcomm® aptX HD™
- DAB+, FM-Tuner mit großem Senderspeicher
- High-End Digital/Analogwandler Wolfson WM 8740 für alle Eingangsquellen
- Stabiles Vollmetallgehäuse mit Frontplatte und Bedienknöpfen aus massivem Aluminium



HIGH-END STREAMER IM KLASSISCHEN HI-FI-FORMAT

Dank der Medienvielfalt haben wir heute nicht mehr nur CD und Radio als Musikquelle zur Verfügung, sondern können auf eine Unzahl von Musikdiensten zurückgreifen. Die wichtigsten bündelt der High-End-Streamer MMS 730 mit ausgesuchter Technik in einem eleganten Paket, dass mit seinem Formfaktor die perfekte Ergänzung zu ausgewachsenen HiFi-Anlagen ist, besonders natürlich zu den anderen Hi-Fi-Komponenten von Magnat.

- Highend-Streamer für Spotify, Internetradio und Dateien aus dem Netzwerk
- DAB+ und UKW-Empfänger mit jeweils 40 Speicherplätzen
- USB und Bluetooth® aptX HD™
- Multiroom-Funktionalität
- Highend Digital/Analog-Wandler von Wolfson
- Stabiles Vollmetallgehäuse mit massiver, gebürsteter Aluminiumfront



HIGH END TECHNIK

Streaming ist nicht gleich Streaming, denn gerade bei digitalen Daten kommt es letztendlich auf die Wandlung zu analogen Signalen an. Im MMS 730 arbeitet ein High-End-DAC (Digital/Analog-Wandler) von Wolfson, der WM 8740. Verpackt ist die ausgesuchte Technik, wie bei Magnat üblich, in ein hochwertiges Vollmetallgehäuse mit einer massiven, gebürsteten Aluminiumfront.

PERFEKTER TEAMPARTNER

Mit seiner Gehäusebreite von 433 mm passt der MMS 730 perfekt zu unseren anderen Hi-Fi-Komponenten, beispielsweise dem Röhren-Hybrid-Receiver **MR 780**. Dank seiner analogen und digitalen (optisch und koaxial) Ausgänge lässt sich der MMS mit vorhandener Elektronik jeglicher Art kombinieren und erweitert diese um die vielfältigen Möglichkeiten neuer Medien. Selbst ein älterer Röhrenverstärker wird so zum Multimedia-Talent.

FM/DAB-TUNER

- DAB/DAB+-Digitaltuner
- UKW-Tuner
- RDS/Radiotext-Funktion
- Je 40 frei programmierbare Senderspeicher für DAB/DAB+ und UKW
- Sendersuchlauf (DAB)
- Automatische Senderabstimmung (UKW)

NETZWERK FUNKTIONEN

- Internet-Radio
- Audiostreaming über Spotify
- DLNA-Audiostreaming
- Multiroom Funktionen
- Eigene MAGNAT STREAMING APP zur komfortablen Steuerung der Netzwerk Funktionen

USB EINGANG

- Wiedergabe von MP3 und WMA
- Unterstützt ID3-Tag
- Unterstützt USB Speichermedien bis 8 GB (FAT16/32)

BLUETOOTH® EINGANG

- Bluetooth®-5.0-Eingang unterstützt den neuen High-End-Audiostandard Qualcomm® aptX HD™

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Digital/Analogwandlung über High-End DAC Wolfson WM8740
- Stabiles Vollmetallgehäuse mit massiver, gebürsteter Aluminiumfront
- Stabile Gerätefüße mit dämpfender Gummieinlage
- Gut ablesbares, zweizeiliges Klartext-Display mit einstellbarer Helligkeit (3 Stufen)
- Systemfernbedienung zur Steuerung aller Funktionen
- Standby-Netzteil für geringe Standby-Leistungsaufnahme

MMS 730

High-End Internet DAB+/FM-Streamer

TUNER:

FREQUENZBEREICH UKW

87.5 – 108 MHz

FREQUENZBEREICH DAB/DAB+

174.928 – 239.2 MHz (Band III)

EMPFINDLICHKEIT UKW

-108 dBm

EMPFINDLICHKEIT DAB/DAB+

-100 dBm

DAB/ FM SPEICHER

INTERNET RADIO SPEICHER

jeweils 40

NETZWERK EINGANG

WLAN: 2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300Mbps (bis zu 192kHz / 24Bit)

LAN: RJ45

Steuerung über MAGNAT AUDIO STREAM APP (erhältlich für iOS und Android 5.0)
Network-Player, DLNA-Player, Internet Radio, Multiroom Funktionalität

BLUETOOTH® EINGANG

Bluetooth® 5.0 / Qualcomm® aptX HD™

USB EINGANG

USB A Ver. 1.1, 5V/DC 1000 mA; Bis zu 8 GB FAT16/32

Abspielbare Formate: MP3, WMA

FARBEVARIANTE

Schwarz

ABMESSUNGEN (BxHxT)

Hauptgerät: 433 x 78 x 317 mm

Inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen:

433 x 78 x 322 mm

Fernbedienung: 38 x 148 x 17 mm

GEWICHT

3,3 kg

ART.NR. /EAN

149 550 / 40 18843 49550 7

LIEFERUMFANG

MMS 730

Fernbedienung inkl. Batterie (2x AAA)

FM/DAB+ Wurfantenne mit F-Stecker

Netzanschlusskabel

Ausführliche Bedienungsanleitung

AUDIO AUSGANG:

DIGITALE AUSGÄNGE

1x optisch (Toslink™) fester Pegel

1x koaxial (Cinch) 2V/RMS fester Pegel

Unterstützte Abtastfrequenzen: 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

Unterstützte Bit-Tiefen: 16/24Bit

ANALOGER AUSGANG

1 x Analog (Cinch) 2V/RMS fester Pegel

FREQUENZGANG

20Hz – 20kHz (+/-0.5dB)

GERÄUSCHSPANNUNGSABSTAND

Analog out: >95 dB(A)

Digital out: >105 dB(A)

BETRIEBSFREQUENZ

2402 – 2480 MHz

MAXIMALE AUSGESTRAHLTE LEISTUNG

GEMÄSS EN 62479, EN 62311

5,49 dBm (Bluetooth®)

16,80 dBm (WLAN)

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME

Maximal: 20 W

Standby: <0,5 W

